

Concox GT03-D

Használati útmutató a gyors beállításhoz

1,- SIM kártya beállítása

Fontos!

- Mobil telefonunkba helyezve PIN- kódot ne kérjen.
- Rendelkezésre álljon elegendő aktív SMS egyenleg.
- Rendelkezésre álljon elegendő internet egyenleg (csak az online követéshez szükséges).
- Hívásátírányítás, és a hangposta ki legyen kapcsolva.
- SIM kártyán lévő esetleges régebbi SMS-eket töröljük.

2,- SIM kártyát a trackerbe helyezzük a tracker kikapcsolt állapotában.

3,- A Trackert üzembe helyezése.

- Az akkumulátort teljes feltöltjük kb. 4-6 óra.
- Ha az akkumulátort a trackerben töltjük, a feltöltött állapotot a piros led lassú villogása jelzi.
- Ha az akkumulátort a tartozék akkumulátortöltő adapteren keresztül töltjük, a feltöltött állapotot a töltő adapter led fényének zöldre váltása jelzi.
- A trackert a közepső, ki-be kapcsolójának hosszú, 5-8 másodperces nyomva tartásával bekapcsoljuk (lámpák gyors villogása fogja ezt jelezni).
- 1-2 perc múlva üzemi állapotba kerül (lámpák szabályos, lassú 1-2mp.-es villogása).

A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációhoz.

1,- SMS kommunikáció

- A mobiltelefonunkról küldünk SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámára, tracker pedig SMS üzenetet küld vissza mobiltelefonunkra.
- ügyeljünk arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írjuk az SMS-be.
- telefonszámot a nemzetközi szabvány szerint adjuk meg, folyamatosan írva. Magyarországon a 0036 előhívót használjuk Pl.:0036201234567

2,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra

(pl. ha a tracker akkumulátora lemerül, erre a telefonszámra küld üzenetet)

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **SOS,A,0036**saját telefonszám#

1.
SMS

Például:**SOS,A,0036**201234567# akár négy telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva

Például:**SOS,A,0036**201234567,**0036**201234568,**0036**201234569,**0036**201234561#

- A tracker által visszaküldött SMS:OK
- Ha szeretnénk törölni a beállított telefonszámot, akkor a küldendő SMS parancs:
SOS,D,saját telefonszám#
- A tracker által visszaküldött SMS:OK

3,- A Tracker pozíciójának lekérdezés

- A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor telefonunkról küldött SMS paranccsal tudjuk lekérdezni.
- Telefonunkról küldött SMS parancs: **URL#**
- A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

2.
SMS

4,- A Tracker Magyarországra érvényes Európai időzónájának beállítása

- **A nyári időszámítás** szerint Telefonunkról küldött SMS parancs: **GMT,E,2#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**
- **A téli időszámítás** szerint Telefonunkról küldött SMS parancs: **GMT,E,1#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

5,- A Tracker aktivizálása rezgés érzékelésére SMS küldéssel

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **111** (ha nem a beállított telefonszámról hívjuk, akkor hibaüzenetet fogunk kapni)
- A sikeres élesítést követően a működésjelző LED-ek egymás után villannak fel, és 3 perc múlva élesedik a rendszer. Az élesítést követően rezgés/mozgás esetén a készülék SMS üzenetet küld az értesítési telefonszámra. A navigáció státuszától függően egy google maps linket, vagy az utolsó elnaplózott pozíciót, vagy a navigáció hiánya esetén egy figyelmeztetést.
- Hatástalanításhoz pedig a telefonunkról küldött SMS parancs: **000**

3.
SMS

A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez a fizetős platformra

1, Internet beállítása a szerverhez, sms -t küldve parancsként

Alapértelmezett beállítása a készüléknek a <http://www.cootrack.com> oldalra mutat,

ezzel a beállítással : **SERVER,1,gt03a.goobaby.net,8827,0#**

Ha más szerverre küldenénk az adatokat, például a mi saját szerverünkre <https://remgps.net>, akkor ezt szükséges beállítani: **SERVER,0,79.172.255.125,20023,0#**

A szerver beállítása, mindig attól függ, melyik internetes szoftvert használjuk követésre....

- Tracker által visszaküldött SMS: **OK**
- Tegyük a trackert olyan helyre, hogy biztosan „láthassa” a műholdakat, amíg a Szerver fel nem ismeri a tracker jeleit. Ha már ezáltal be tudunk lépni az alábbi weboldalra, akkor a járművel egy próbaút megtételével lesz először látható a helyzete, térképpel.

2,- Belépés az internetes követéshez, jelen idejű követés és visszamenőleges lekérdezés.

- Weboldal elérhetősége: <http://www.cootrack.com>
- **ID/IMEI: XXXXXXXXXXXXXXXX** (a 15db IMEI szám)
- Password: **666666** (belépés után megváltoztatható)

Belépés saját szerverünkre <https://remgps.net>

Felhasználó : Az Ön előre rögzített e-mail címe

Password: Az Ön előre megadott telefonszáma (pl: 7092231845)

3, Internetes adatkapcsolat beállítása.

Ez a tracker készülék automatikusan felismeri a SIM kártyát, ezért alapesetben nem kell felinstallálni az alábbi APN beállításokat, azonban, ha ezt valamilyen okból elállítjuk, megváltozik, akkor szükséges azt SMS üzenettel újra programozni az alábbi módon:

- Telefonunkról küldött SMS parancs:
- Például: a Telenor hálózatban: **APN,online#**
- Például: a Telenor internetes SIM kártyánál: **APN,net#**
- Például: a Vodafone hálózatban (előfizetéses): **APN,internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone hálózatban (feltöltős vitamax): **APN,vitamax.internet.vodafone.net#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,internet#**

A tracker gyári alapbeállításának visszaállítása.

(minden eddig beállított értéket visszaállít a gyári értékekre)

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **FACTORY#** és **FACTORYALL#**
- Tracker által visszaküldött SMS: **OK! The terminal will restart after 60s!**

A GT03-D tracker funkcióinak beállításához részletes leírás letölthető:

SMS parancsok: http://www.nyomkoveto.top5.hu/img/gt03-A/GT03D_parancslista.pdf

Tájékozódjon az alábbi weblapon: <http://www.nyomkoveto.top5.hu/index.php?id=gt03anyomkoveto>

Webáruházunk elérhetősége: <http://top5.hu/ocart>

Ügyfélszolgálat: <http://nyomkoveto.top5.hu/index.php?id=elerhetoseg>



ki – be kapcsoló gomb/

Figyelem! A ki-be kapcsoló több funkciós!

- 1,- hosszan (4-7mp) nyomva tartva bekapcsol a tracker.
- 2,- bekapcsolt állapotában hosszan (4-7mp) nyomva tartva kikapcsol a tracker.
- 3,- bekapcsolt állapotában egy rövid nyomással a pihenő helyzetben lévő led fénye újra villogni kezdenek.
- 4,- bekapcsolt állapotában kettő rövid megnyomással aktivizáljuk a rezgés érzékelés- riasztás funkciót.

5,- bekapcsolt állapotában újabb kettő rövid megnyomással megszüntetjük a rezgés érzékelés- riasztás funkciót.

Technikai adatok

Méretek	91.5 × 57.0 × 23.0 mm
Súly	100g
Készenléti idő	15 nap (maximum)
üzem idő	7 nap (maximum)

<http://nyomkoveto.top5.hu>